

PT-695

BOTOEIRA COM FONTE
DE ALIMENTAÇÃO
EMBUTIDA



ESPECIFICAÇÃO

Alimentação: BIVOLT 127v / 220v

Acionamento pelo botão, chave de contato seco ou pulso elétrico 12V

Saída: 12VAC

INSTALAÇÃO

Chave de voltagem
Verifique a rede elétrica e
selecione 127V ou 220V

Fio Preto
Ligar na fechadura elétrica 12V.

Utilizar fios:
até 50M 2x1,50mm-15AWG

Fio Cinza Alimenta a fonte interna. Ligar na rede elétrica
127V ou 220V. **ATENÇÃO** Ajuste a voltagem da fonte
de acordo com a rede elétrica, vide chave lateral.

Fio Vermelho Ligação de uma segunda botoeira PT-695, ligar o fio Vermelho
desta botoeira principal no fio Vermelho da botoeira adicional.

Fio Amarelo é para ligar uma chave de contato onde ao fechar
curto ele atraca o relê e envia um pulso elétrico de 12V para
a fechadura elétrica. Ideal para ligar no Monitor do Vídeo
Porteiro PT-3000 em sistema inviolável ou Porteiro Eletrônico
PT-270 Sistema Inviolável ou Botoeira/Pulsador de Camapinha.

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da
data de emissão da nota fiscal.

Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-10

sac@protection.com.br - www.protection.com.br

